DW17系列万能式断路器

一、适用范围

适用于交流50Hz、电压380V、660V或直流440V，电流至4000A的配电网络，用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等,在正常的条件下，可作为线路的不频繁转换之用，1250A以下的断路器在交流50Hz、电压380V的网络中可用作保护电动机的过载和短路。在正常条件下，还可作为电动机的不频繁起动之用。



二、种类和规格表

表1

序号	分类		DW17 规格	三极 630	800	1000	1250	1600	1605	2000	2500	2505	3200	3205	备注
1	主电路	AC	电压至 660V	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	任选一种
		DC	电压至 440V	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	操作方式	手动	右侧直接操作	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—	—	任选一种
			正面直接操作	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—	—	
			正面快速操作	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		电动	电动机操作	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			电动机预储能带释能操作	√	—	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	电压脱扣器	欠电压脱扣器	瞬时动作	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	三种脱扣器只能选其中二种或选用双分励脱扣器
			延时动作	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		分励脱扣器		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		闭锁电磁铁		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	过电流脱扣器	过载长延时短路瞬时		√	—	√	√	√	√	√	√	√	√	√	任选一种
		过载长延时及短路短延时		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		短路瞬时		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		短路短延时		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		无过电流脱扣器		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5	安装与接线	固定式	水平联结	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	任选一种
			垂直联结	√	√	√	√	√	—	√	√	—	√	√	
		抽屉式	水平联结	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—	—	
			垂直联结	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

<=返回　　下一页